

# Shutter kontroller

JAL-01 EL 14 207 80


JAL-01 er en 230 V motorkontroller for solskjerming, for eksempel screens, persienner og markiser. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som timer, astrour og ukesur eller brukes med scenario fra mobil eller trykkbryter.

JAL-01 gir direkte feedback om solskjermingens posisjon og vinkel gjennom appen. Produktet kan fjernstyres via internett med en GWY-01 (ikke inkludert).



## Tekniske data

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nettspenning                          | 230 V~ 50 Hz   |
| Standby-effekt                        | 0,3 W  |
| Driftstemperatur                      | -25 til +70 °C   |
| Dimensjoner                           | 46x46x18 mm  |
| Type bryter                           | Relé 5 A<br>Mikrogap ( $\mu$ )   |
| Beskyttelse                           | Overtemperatur programvare<br>Bryterbeskyttelse  |
| Kabelvernsnitt                        | Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Radio</b>                          |  |
| 2,4 GHz mesh<br>Bluetooth®<br><10 dBm | Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs.<br>Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre. |



Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.